

Caractéristiques techniques

Circuit d'alimentation	Tension alimentation	85...265 Vc.a. / 95...300 Vc.c. 20...120 Vd.c. (Modèle SDC)
Circuit de mesure	Tension	300 Vc.a. (f-n) / 520 V c.a. (f-f)
	Fréquence	50...60 Hz
Classe précision	Courant	ITF ... /5 A ou .../1 A, MC ... /250 mA, .../333 mV
	Échantillonnage	64 échantillons/cycle
	V, A, puissance	0,5 %
Visualisation de harmoniques jusqu'à	Énergie active	$I < 0,1 I_n$ (Classe 1)
	Énergie réactive	$I > 0,1 I_n$ (Classe 0,5)
	V, A	31°
Communications	Protocole	Modbus/RTU / BACnet (RS-485)
	Vitesse	9600, 19200, 38400
	Bit, parité, stop	8, n, 1
Sorties	2 sorties numériques	Interface S0 Configurable jusqu'à 1000 impulsions 2 transistors NPN (seulement version 3 CT) (24 Vc.c. max, 50 mA, 5 imp/s, Max T_{on}/T_{off} configurable)
	2 sorties à relais	Max / Min / No/NC / Hystérèse / Enclenchement 250 Vc.a., 6 A
Entrées	2 entrées numériques	Sélection de tarif ou alarmes externes NPN, optocouplées
Caractéristiques constructives	Enveloppe	Plastique V0 à extinction automatique
	Degré de protection	Avant : IP 51 (IP 64 avec l'accessoire) Arrière : IP 31
	Dimensions	96,7 x 96,7 x 63,4 mm
Conditions ambiantes	Température de travail	-5...+45 °C
	Humidité relative	5 ... 95 %
	Altitude maximale	2000 m
Sécurité	Classe III selon EN 61010 Protection au choc électrique par double isolement classe II.	
Normes	BS EN 61000-6-4, BS EN-61000-6-2, IEC 61000-6-2, IEC 61000, IEC 61000-4-3, IEC 610004-11, IEC 61000-4-4, IEC 610004-5, mesure selon MID, Certification UL	

Références

Sortie à transistor	Canaux de mesure de courant	Entrée de courant	Type	Code
2	3	.../5 o .../1 A	CVM-C10-ITF-485-ICT2	M55911
2	3	.../250 mA	CVM-C10-MC-485-ICT2	M55921
-	4	.../5 o .../1 A	CVM-C10-ITF-IN-485-IC2	M55942
2	2	.../333 mV	CVM-C10-mV-485-ICT2	M559210000V
2	3	.../5 o .../1 A	CVM-C10-SDC-ITF-485-ICT2*	M5591100F0000
Joint d'étanchéité IP 64			IP64-C10-96	M5Z5T

* Tension alimentation 20...120 Vdc

www.circutor.fr

CIRCUTOR, SA - Vial Sant Jordi, s/n
08232 Viladecavalls (Barcelone) Espagne
Tél. : (+34) 93 745 29 00 - Fax : (+34) 93 745 29 14
info@circutor.com



@circutor



youtube.com/circutoroficial



in circutor



CVM-C10

Analyseur de réseaux
compact et versatile

La nouvelle génération de CVM



CVM-C10

Analyseur de réseaux compact et versatile (96 x 96 mm)

- ✓ Mesure sur réseaux monophasés, biphasés (2-3 fils) et triphasés (3 ou 4 fils)
- ✓ Mesure sur 4 quadrants pour consommation et génération sur un même point de mesure
- ✓ Haut degré de protection (Façade **IP 64** avec l'accessoire)
- ✓ Mesure à travers des transformateurs efficaces **MC** de **CIRCUTOR** ou transformateurs /5 A ou /1 A.
- ✓ 2 sorties numériques (Interface S0 ou alarmes)
- ✓ 2 sorties de relais
- ✓ 2 entrées numériques (sélection de tarif ou alarmes externes)
- ✓ Communications RS-485 Modbus/RTU



